

# Produktdatenblatt

## E 260 N8/2

Notstromzentrale für mittelgroße RWA-Anlagen



### Produktmerkmale

LED-Leuchtanzeigen für Betriebs- und Steueranzeige
Bewährte Versorgung und Steuerung von RWA zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften
Übernimmt die Stromversorgung und Steuerung der RWA-Antriebe im Brandfall und im Lüftungsbetrieb
72 Stunden Notstromversorgung
Einstellungen sind per Jumper oder Servicetasten möglich

### Anwendungsgebiete

Für RWA und Rauchableitung im Treppenhaus
Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	E 260 N8/2
Maße	362 x 319 x 131 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	grau
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-5 - 40
Versorgungsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (max.)	260 W
Anschlussquerschnitt / Netz	2.5 mm <sup>2</sup>
Ausgangsstrom (max.)	7.5 A
Anschlussquerschnitt Motorleitung	4 mm <sup>2</sup>
Akkukapazität	7.2 Ah
Alarmgruppen	1 x
Lüftergruppen	2 x
Meldekontakte	optionale Zusatzplatine „Meldekontakte“: potentialfreie Meldung für Alarm, Störung, Fenster AUF
Parametrierung	per Jumper
Geprüft nach	EN 12101-10