

# Produktdatenblatt

## A5000--F \*



Türöffner mit integriertem Funkmodul

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Standard- und Rauchschutztüren
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

## PRODUKTMERKMALE

- Zulassung für Rauchschutztüren
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Integriertes Funkmodul ermöglicht drahtlose Ansteuerung
- Kompakte Abmessungen

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	A5000--F *
Abmessungen	15.8 x 79.4 x 25.5 mm
DIN Richtung	links / rechts
Einstellposition x Rastermass	4 x 0.75 mm
Falleneingrifftiefe	6.5 mm
Einbaulage waagerecht / senkrecht	Ja
Ruhestrom	Nein
Arbeitsstrom	Ja
Austauschstück	Nein
Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.)	12 V DC +/- 15%
Spannung Dauerbetrieb	12 V DC +/- 15%
Stromaufnahme	200 mA / 12 V
Zulassung für Rauchschutztüren	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja
Doppelspulentechnik	Ja

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessung en	DIN Richtung	Montageart
Kompakttüröffner A5000--F	Funktionsprinzip: Arbeitsstrom / mit integriertem Funkempfänger / Dauerbetriebsfestigkeit: 12 V DC / Stromaufnahme: 200 mA / Abmessung (B x H x T): 15,8 x 80 x 25,5 mm	144980	15.8 x 79.4 x 25.5 mm	links / rechts	im Türrahmen



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.